

MS-GF-001 3W R

Светильник светодиодный архитектурный встраиваемый в стену



1. Общие указания

- 1.1. Стеновой светодиодный светильник MS-GF-001 3W R предназначен для уличного и интерьерного освещения.
- 1.2. Светильник оснащен встроенным блоком питания и работает от сети переменного напряжения AC220V.
- 1.3. При соблюдении правил эксплуатации, светодиодный светильник имеет длительный срок службы.
- 1.4. Светодиодный светильник имеет степень защиты IP65, пригоден для использования на улице. Корпус светильника герметичен и оснащен специальным силиконовым уплотнителем, предохраняющим от проникновения пыли и влаги.
- 1.5. Данный паспорт содержит технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!
- 2.2. При соединении светодиодных светильников между собой, и с сетевым проводом обратите внимание на надежность, прочность и герметичность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность их работы.
- 2.3. Суммарная мощность подключенных светодиодных светильников в одну цепь зависит от сечения проводов.
- 2.4. Светильник имеет степень защиты IP65 (полная защита от пыли и защита от попадания струй воды, падающих под любым углом.) и пригоден для использования на улице и во влажных помещениях.


3. Комплект поставки

- 3.1. Светодиодный светильник – 1 шт.
- 3.2. Установочный стакан - 1 шт.
- 3.3. Паспорт изделия – 1 шт.
- 3.4. Упаковка – 1 шт.

4. Техническое описание

Напряжение питания	AC170-265V 50/60 Hz
Потребляемая мощность	3 W
Срок службы	50 000 часов
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	Холодный белый
Световой поток	300 lm

Габаритные размеры



5. Установка

- 5.1. Перед установкой светильника проверьте его работоспособность.
- 5.2. Выберите место для установки, сделайте специальное отверстие под установочный стакан. Установите стакан в отверстие.
- 5.3. Выведите сетевые провода в отверстие монтажного стакана для соединения со светодиодным светильником.
- 5.4. Соедините выведенный провод с проводом светильника.
- 5.5. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика, силикона). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).

Внимание! Запрещается техническое обслуживание светодиодного светильника во включенном состоянии! Для обслуживания светильника выключайте электропитание!

6. Хранение

6.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

7. Техническое обслуживание

7.1. При очистке загрязненного светильника не допускать использования растворителей и других агрессивных моющих средств.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи светодиодного светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светодиодного светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

8.3. Гарантия НЕ распространяется на: светодиодные светильники используемые не по назначению; светодиодные светильники, имеющие механические и иные повреждения.

8.4. Возврат светодиодного светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Изготовитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD.,
1607, Building 5, Wanxiangxintian, Chezhanbei Road,
Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.
МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян, ул. Чечжанбэй,
район Фужун, г.Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО "АЛМАК"
Телефон: +7(919)729-11-18
Адрес: 115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д.11А, строение №41,
1-й этаж, помещение №1, комната № 6г.

