



Лист-вкладыш

**Патрон энергосберегающий
СА-19
с датчиком освещённости
и акустическим датчиком
для ламп накаливания
мощностью до 100 Вт**

1 Наименование изделия

Патрон энергосберегающий CA-19 с датчиком освещённости и акустическим датчиком.

2 Назначение

Изделие предназначено для автоматического включения освещения на лестничных клетках, в коридорах, вестибюлях и других помещениях с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях.

3 Технические данные

Рабочее напряжение — 180...242 В, 50 Гц

Мощность лампы накаливания — до 100 Вт

Собственная потребляемая мощность — $\leq 0,2$ Вт

Акустический порог включения — (52 ± 5) дБ

Порог срабатывания датчика освещённости — (5 ± 2) лк

Длительность освещения — (60 ± 10) с

Класс огнестойкости материалов корпуса по стандарту UL94 — v2

4 Общие указания по эксплуатации

4.1. Запрещается разбирать и осуществлять самостоятельный ремонт изделия.

4.2. Изделие предназначено для эксплуатации в сухих помещениях с температурой воздуха от 0 °С до 50 °С.

4.3. Не допускается попадание какой-либо жидкости внутрь изделия либо на его поверхность.

4.4. Изделие предназначено для эксплуатации с лампами накаливания.

4.5. **Максимальная мощность: лампы накаливания (ЛН) — 100 Вт.**

Рекомендуемая мощность лампы накаливания (ЛН) — 60 Вт. Использование ламп накаливания мощностью свыше 100 Вт либо установка люминесцентных ламп могут привести к отказу изделия.

4.6. Запрещается закрывать отверстия в корпусе изделия либо вставлять в эти отверстия посторонние предметы.

5 Указания по монтажу и установке

5.1. Изделие предназначено для эксплуатации только в электрических сетях переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Подключение изделия к другим типам электрических сетей может привести к отказу изделия.

5.2. Подключение изделия осуществляется в соответствии со схемой подключения (рис. 1).

5.3. Монтаж и подключение изделия должны производиться только квалифицированным персоналом при отключённом напряжении питающей сети.

5.4. Крепление изделия допускается только при помощи штатных элементов крепления через специальные крепёжные отверстия в корпусе изделия.

5.5. После монтажа изделия рекомендуется замкнуть «накоротко» штатный выключатель освещения.

6 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев от даты продажи изделия. Несоблюдение требований и правил эксплуатации изделия ведёт к утрате прав на гарантийное обслуживание.

Изготовитель

Flying Electronics Co Ltd.

1A012, Duhui Electronic city, Zhonghang road, Futian, Shenzhen, China

Разработано в России.

ООО «ПК Актей»

Товар сертифицирован.



Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления.




Рисунок 1: Схема подключения